



## ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ НА КАССОВОМ АППАРАТЕ "МИНИКА-1102МИК"

### 1. Включение аппарата.

Включить кассу выключателем, находящимся с правой стороны.  
На индикаторе после автоматических проверок – текущая дата.

Нажать клавишу  , на индикаторе – текущее время, которое при необходимости можно подправить с цифровой клавиатуры перед началом смены, для чего нажать клавишу  , ввести правильное время, нажать  , на индикаторе горит ?

### 2. Работа в кассовом режиме (режим оформления чеков)

Когда на индикаторе горит ? , нажать  , на индикаторе – П?  
ввести пароль **000000** , на чековой ленте распечатается текущая дата и время и запрос на открытие смены, если дата и время правильные нажать  на чековой ленте распечатается сообщение «СМЕНА ОТКРЫТА» на индикаторе – **0.00** Теперь можно оформлять чеки.

#### Внесение (выплата) денег в кассу (из кассы):

Внесение - необходимо для внесения «разменной монеты» в кассу или остатка с предыдущего рабочего дня.  ВНОСИМАЯ СУММА

Выдача денег из кассы использовать при инкассации

СУММА ВЫПЛАТЫ

#### Оформление чеков при одной покупке (оплата наличными)

СУММА  ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ

Пример: пробиваем сумму 10 руб. 50 копеек, покупатель рассчитывается купюрой номиналом 20 рублей, порядок нажатия клавиш следующий:

*При вводе суммы десятичную точку **не нажимаем**, на индикаторе сумма рублей и копеек уже разделена десятичной точкой!!!!*

## Оформление чеков при нескольких покупках (оплата наличными)

СУММА  СУММА ,  ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ

### Ошибочно введена неверная сумму:

- Если набрали неверно сумму но  не нажали, надо нажать .
- Если  уже нажали, но не нажали  надо нажать ,
- Если нажали  пробился чек с неверной суммой:
  - сохранить чек;
  - написать объяснительную (рекомендуется);
  - заполнить «реестр ошибочно оформленных чеков» (реестр можно скачать с нашего сайта [www.ksa-grodno.by](http://www.ksa-grodno.by))

### Оплата с использованием банковской карты:

При оплате **банковской картой** после оформления покупки нажать клавишу  на индикаторе сообщение **БНАЛ ?** нажать клавишу  произойдет печать безналичного чека.

*Пример:* пробиваем сумму 12 руб. 80 копеек, покупатель рассчитывается банковской картой, порядок нажатия клавиш следующий:

### Смешанная оплата с использованием банковской карты и наличных:

При **смешанной оплате**, когда часть оплаты происходит банковской карточкой а часть наличными после оформления покупки нажать клавишу  на индикаторе сообщение **БНАЛ ?** ввести сумму оплаты банковской карточкой и нажать  затем нажать  на индикаторе отобразится оставшаяся часть суммы к оплате, ввести сумму наличных полученных от покупателя и нажать клавишу  произойдет печать чека с оплатой смешанного типа и суммой сдачи.

*Пример:* пробиваем сумму 25 руб. 50 копеек, покупатель оплачивает 5 руб 50коп банковской картой и 20 рублей наличными порядок нажатия клавиш следующий:

**Внимание!!! Смешанный платеж можно осуществить только при условии, что все суммы пробиты по одному отделу.**

### 3.Режим отчётов и гашений (выбираем клавишей )

#### 3.1. *Отчёт без гашения* ОБГ ( х - отчёт)

Выполняется при необходимости любое количество раз в течение смены.

Нажимать несколько раз клавишу  , пока на индикаторе не загорится **ОБГ ?**

Нажать  , на индикаторе – **П ?** , ввести пароль **000000** на индикаторе –**ОБГ1?**

Нажать  - произойдёт печать отчёта без гашения,

Для возврата в режим кассира клавишей  выбрать знак **?** нажать

на индикаторе – **П?** ввести пароль **000000** на индикаторе – **0.00**

Теперь можно продолжать работать и оформлять чеки.

#### 3.2. Отчёт с гашением ОСГ (z – отчёт) ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

Нажать несколько раз клавишу  , пока на индикаторе не загорится **ОСГ ?**

Нажать  на индикаторе – **П ?** ввести пароль **000000**, на индикаторе – **ОСГ 1 ?**

нажать  на индикаторе сообщение **РАСПЕЧ ?** нажать  произойдёт распечатка контрольной ленты, затем нажать клавишу

на индикаторе сообщение **НЕ ВЫК** (это означает, что кассовый аппарат нельзя выключать пока не распечатается отчёт), через несколько секунд сообщение пропадёт и кассовый аппарат продолжит печатать отчёт в котором отражена выручка за день и накопление за весь период работы кассы. После распечатки на индикаторе загорится **ОСГ 1 ? Выключить аппарат.**

### 4.Возможные сообщения на индикаторе во время работы

НБУ – закончилась чековая лента – заправить ленту и нажать клавишу

АСП – авария питания, - выкл. аппарат, подключить блок питания и вкл. аппарат

НЕ ЗАР – разрядилась аккум.батарея, подключить блок питания и нажать

В случае других ошибок обращаться в центр технического обслуживания (ЦТО)

тел.(0152)699-707 , факс(0152)699-708

МТС 8 (029) 882-71-39

Velcom/Viber 8 (029) 166-07-61