



Центр технического обслуживания ООО «САВАНА СЕРВИС»
г.Гродно ул.Советских пограничников, 91 (вход со двора)
тел.(0152)699-707 , факс(0152)699-708 МТС 8 (029) 882-71-39 Velcom 8 (029) 166-07-61
Email: savana-servis@mail.ru Skype: savana-servis www.ksa-grodno.by

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ НА КАССОВОМ АППАРАТЕ "МИНИКА-НТС 1102Ф"

ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛЕНТА ВО ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОКУПКИ ИЛИ СНЯТИЯ ОТЧЁТА,
ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ НОВОЙ ЛЕНТЫ (НЕ ВЫКЛЮЧАЯ АППАРАТ) НАЖАТЬ НА КЛАВИШУ ПИ

1. Включение аппарата.

Включить кассу выключателем, находящимся с правой стороны.
На индикаторе после автоматических проверок – текущая дата.

Нажать клавишу ИТ, на индикаторе – текущее время, которое при необходимости можно подправить с цифровой клавиатуры перед началом смены, для чего нажать клавишу ПИ, ввести правильное время, нажать ИТ, на индикаторе горит ?

2. Работа в кассовом режиме (режим оформления чеков)

Когда на индикаторе горит ?, нажать ИТ, на индикаторе – П?

Нажать 6 раз клавишу 0, на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

2.1 Оформление чеков.

- при одной покупке

СУММА 1 СК ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ ИТ

Пример: пробиваем сумму 10 руб. 50 копеек, покупатель рассчитывается купюрой номиналом 20 рублей, порядок нажатия клавиш следующий:

1 0 5 0 1ск 2 0 0 0 ИТ

*При вводе суммы десятичную точку **не нажимаем**, на индикаторе сумма рублей и копеек уже разделена десятичной точкой!!!!*

- при нескольких покупках

СУММА 1 СК СУММА 1 СК, ПИ ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ ИТ

Если набрали неверно сумму но 1 СК не нажали, надо нажать С

Если 1 СК уже нажали, но не нажали ИТ надо нажать АН ВЗ, ИТ

При оплате товара банковской картой после оформления покупки нажать клавишу **ПовЧ** на индикаторе сообщение **БНАЛ ?** нажать клавишу **ИТ** произойдет печать безналичного чека.

Пример: пробиваем сумму 12 руб. 80 копеек, покупатель рассчитывается банковской картой, порядок нажатия клавиш следующий:

1 2 8 0 1ск ПовЧ ИТ

3. Режим отчётов и гашений (выбираем клавишей **РЖ**)

3.1. *Отчёт без гашения ОБГ (x - отчёт)*

Выполняется при необходимости любое количество раз в течение смены.

Нажимать клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не загорится **ОБГ ?**

Нажать **ИТ**, на индикаторе – **П ?**

Нажать 6 раз клавишу **0**, на индикаторе – **ОБГ 1 ?**

Нажать **ИТ** - произойдёт печать отчёта без гашения, т.е. покажет количество наличных денег в кассе на текущий момент.

Для возврата в режим кассира клавишей **РЖ** выбрать знак ?

нажать **ИТ**, на индикаторе – **П?** Нажать 6 раз клавишу **0**
на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

3.2. **Отчёт с гашением ОСГ (z – отчёт) ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ**

Нажать несколько раз клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не загорится **ОСГ ?**

Нажать **ИТ**, на индикаторе – **П ?** Нажать 6 раз клавишу **0**, на индикаторе – **ОСГ 1 ?** нажать **ИТ** на индикаторе сообщение **РАСПЕЧ ?**

нажать **ИТ** произойдёт распечатка контрольной ленты, затем нажать клавишу **C** на индикаторе сообщение **НЕ ВЫК** (это означает, что кассовый аппарат нельзя выключать пока не распечатается отчёт), через несколько секунд сообщение пропадёт и кассовый аппарат продолжит печатать отчёт, далее на индикаторе появится сообщение **ГА?** Надо нажать клавишу **ИТ** для завершения отчета, произойдёт распечатка финансового отчёта с гашением, в котором отражена выручка за день и накопление за весь период работы кассы. **Выключить аппарат.**

4. Возможные сообщения на индикаторе во время работы

НБУ – закончилась чековая лента – заправить ленту и нажать клавишу **ПИ**

АП – авария питания, - выкл. аппарат, подключить блок питания и вкл. аппарат

НО.ЧЕ – просмотр электронного журнала – для выхода нажать **РЖ**