



Центр технического обслуживания ООО «САВАНА СЕРВИС»

г.Гродно ул.Советских пограничников, 91 (вход со двора)

тел.(0152)699-707 , факс(0152)699-708 МТС 8 (029) 882-71-39 Velcom 8 (029) 166-07-61

Email: savana-servis@mail.ru Skype: savana-servis www.ksa-grodno.by

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ НА КАССОВОМ АППАРАТЕ "МИНИКА-1102Ф" ВЕР.947-01

ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛЕНТА ВО ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОКУПКИ ИЛИ СНЯТИЯ ОТЧЁТА, ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ НОВОЙ ЛЕНТЫ (НЕ ВЫКЛЮЧАЯ АППАРАТ) НАЖАТЬ НА КЛАВИШУ ПИ

1. Включение аппарата.

Включить кассу выключателем, находящимся с правой стороны.

На индикаторе после автоматических проверок – текущая дата.

Нажать клавишу , на индикаторе – текущее время, которое при необходимости можно подправить с цифровой клавиатуры перед началом смены, для чего нажать клавишу , ввести правильное время, нажать , на индикаторе горит ?

2. Работа в кассовом режиме (режим оформления чеков)

Когда на индикаторе горит ? , нажать , на индикаторе – П?

Нажать 6 раз клавишу , на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

2.1 Оформление чеков.

- при одной покупке

СУММА ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ

Пример: пробиваем сумму 10 руб. 50 копеек, покупатель рассчитывается купюрой номиналом 20 рублей, порядок нажатия клавиш следующий:

*При вводе суммы десятичную точку **не нажимаем**, на индикаторе сумма рублей и копеек уже разделена десятичной точкой!!!!*

- при нескольких покупках

СУММА СУММА , ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ

Если набрали неверно сумму но не нажали, надо нажать

Если уже нажали, но не нажали надо нажать ,

При оплате товара банковской картой после оформления покупки нажать клавишу произойдет печать безналичного чека.

Пример: пробиваем сумму 12 руб. 80 копеек, покупатель рассчитывается банковской картой, порядок нажатия клавиш следующий:

3.Режим отчётов и гашений (выбираем клавишей)

3.1. Отчёт без гашения ОБГ (х - отчёт)

Выполняется при необходимости любое количество раз в течение смены.

Нажимать клавишу , пока на индикаторе не загорится **ОБГ ?**

Нажать , на индикаторе – **П ?**

Нажать 6 раз клавишу , на индикаторе – **ОБГ 1 ?**

Нажать - произойдёт печать отчёта без гашения, т.е. покажет количество наличных денег в кассе на текущий момент.

Для возврата в режим кассира клавишей выбрать знак ?

нажать , на индикаторе – **П?** Нажать 6 раз клавишу

на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

3.2. Отчёт с гашением ОСГ (z – отчёт) ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

Нажать несколько раз клавишу , пока на индикаторе не загорится **ОСГ ?**

Нажать , на индикаторе – **П ?** Нажать 6 раз клавишу , на индикаторе – **ОСГ 1 ?** нажать на индикаторе сообщение **РАСПЕЧ ?**

нажать произойдёт распечатка контрольной ленты, затем нажать клавишу

произойдёт распечатка финансового отчёта с гашением, в котором отражена выручка за день и накопление за весь период работы кассы. **Выключить аппарат.**

4.Возможные сообщения на индикаторе во время работы

НБУ – закончилась чековая лента – заправить ленту и нажать клавишу

АП – авария питания, - выкл. аппарат, подключить блок питания и вкл. аппарат

НО.ЧЕ – просмотр электронного журнала – для выхода нажать