



Центр технического обслуживания ООО «САВАНА СЕРВИС»

г.Гродно ул.Советских пограничников, 91 (вход со двора)

тел.(0152)699-707 , факс(0152)699-708 МТС 8 (029) 882-71-39 Velcom 8 (029) 166-07-61

Email: savana-servis@mail.ru Skype: savana-servis www.ksa-grodno.by

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ НА КАССОВОМ АППАРАТЕ "МИНИКА-1105МК"

ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛЕНТА ВО ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОКУПКИ ИЛИ СНЯТИЯ ОТЧЁТА, ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ НОВОЙ ЛЕНТЫ (НЕ ВЫКЛЮЧАЯ АППАРАТ) НАЖАТЬ НА КЛАВИШУ ПИ

1. Включение аппарата.

Включить кассу.

На индикаторе после автоматических проверок – текущая дата.

Нажать клавишу , на индикаторе – текущее время, которое при необходимости можно подправить с цифровой клавиатуры перед началом смены, для чего нажать клавишу , ввести правильное время, нажать , на индикаторе горит ?

2. Работа в кассовом режиме (режим оформления чеков)

Когда на индикаторе горит ? , нажать , на индикаторе – П?

Нажать 6 раз клавишу , на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

2.1 Оформление чеков.

- при одной покупке (наличными)

Пример: пробиваем сумму 10 руб. 50 копеек, покупатель рассчитывается купюрой номиналом 20 рублей, порядок нажатия клавиш следующий:

<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="СК"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="ИТ"/>
Стоимость покупки(услуги)	Номер секции(отдела)	Сумма которую дал клиент для оплаты	Подтверждение закрытия чека

*При вводе суммы десятичную точку **не нажимаем**, на индикаторе сумма рублей и копеек уже разделена десятичной точкой!!!!*

- при нескольких покупках

СУММА СУММА , ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ

Если набрали неверно сумму но номер секции не ввели, надо нажать .

Если номер секции уже ввели, но не нажали надо нажать ,

При оплате товара банковской картой после оформления покупки нажать клавишу на индикаторе сообщение **БНАЛ ?** нажать клавишу произойдет печать безналичного чека.

Пример: пробиваем сумму 12 руб. 80 копеек, покупатель рассчитывается банковской картой, порядок нажатия клавиш следующий:

3.Режим отчётов и гашений (выбираем клавишей)

3.1. Отчёт без гашения ОБГ (х - отчёт)

Выполняется при необходимости любое количество раз в течение смены.

Нажимать клавишу , пока на индикаторе не загорится **ОБГ ?**

Нажать , на индикаторе – **П ?**

Нажать 6 раз клавишу , на индикаторе – **ОБГ 1 ?**

Нажать - произойдёт печать отчёта без гашения, т.е. покажет количество наличных денег в кассе на текущий момент.

Для возврата в режим кассира клавишей выбрать знак ?

нажать , на индикаторе – **П?** Нажать 6 раз клавишу

на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

3.2. Отчёт с гашением ОСГ (z – отчёт) ЗАКРЫТИЕ СМЕНИ

Нажать несколько раз клавишу , пока на индикаторе не загорится **ОСГ ?**

Нажать , на индикаторе – **П ?** Нажать 6 раз клавишу , на индикаторе – **ОСГ 1 ?** нажать произойдёт распечатка контрольной ленты на индикаторе сообщение **РАСПЕЧ ?** нажать клавишу на индикаторе сообщение **НЕ ВЫК** (это означает, что кассовый аппарат нельзя выключать пока не распечатается отчёт), через несколько секунд сообщение пропадёт и кассовый аппарат продолжит печатать отчёт, в котором отражена выручка за день и накопление за весь период работы кассы. **Выключить аппарат.**

Внимание!

*Если в течении рабочего дня по кассе ничего не пробивали, при закрытии смены на чековой ленте печатается сообщение «**НЕТ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ**» после чего нажать **ИТ**, произойдёт распечатка отчёта с гашением.*

4.Возможные сообщения на индикаторе во время работы

НБУ – закончилась чековая лента – заправить ленту и нажать клавишу

АП – авария питания, - выкл. аппарат, подключить блок питания и вкл. аппарат

НО.ЧЕ – просмотр электронного журнала – для выхода нажать