



Центр технического обслуживания ООО «САВАНА СЕРВИС»
 г. Гродно ул. Советских пограничников, 91 (вход со двора)
 тел.(0152)699-707 , факс(0152)699-708 МТС 8 (029) 882-71-39 Velcom 8 (029) 166-07-61

	Что нажимать	Индикатор
Подготовка к работе, настройка времени, открытие смены	<i>Включить кассу</i>	ЗАРЯД БАТАРЕИ
	<i>Нажать клавишу «ИТ»</i>	ДАТА ВРЕМЯ
	<i>Нажать «Х» и ввести правильное время (можно пропустить, если время правильное)</i>	ДАТА ВРЕМЯ
	<i>Нажать «ИТ»</i>	КАССОВЫЙ РЕЖИМ
	<i>Нажать клавишу «ИТ»</i>	КАССОВЫЙ РЕЖИМ ПАРОЛЬ:
	<i>Набрать 000000</i>	КАССОВЫЙ РЕЖИМ ОТКРЫТЬ СМЕНУ? [3] - ДА
	<i>Нажать «3» произойдет открытие смены</i>	НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПРОДАЖА 0.00
Чек на одну покупку по секции №1 без расчета сдачи, оплата наличными	<i>Набрать стоимость (например, 12р 50коп.) 1250</i> Ввод стоимость осуществляется без нажатия точки!!!	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО 1.000 Ц 12.50
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА 12.50 СК 0
	<i>Ввести номер секции (например, 1)</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА 12.50 СК 1
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ПИ 12.50 1с 12.50
	<i>Нажать «ИТ» пробьется чек</i>	ПРОДАЖА ПОЗИЦИЙ 1 ИТОГ 12.50
Чек на две покупки одна по секции №1, вторая по секции №2 без расчета сдачи, оплата наличными	<i>Набрать стоимость (например, 12р 50коп.) 1250</i>	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО 1.000 Ц 12.50
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА 12.50 СК 0
	<i>Ввести номер секции (например, 1)</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА 12.50 СК 1
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ПИ 12.50 1с 12.50
	<i>Набрать стоимость (например, 3р 00коп.) 300</i>	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО 1.000 Ц 3.00
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА 3.00 СК 0
	<i>Ввести номер секции (например, 2)</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА 3.00 СК 2
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ПИ 15.50 2с 3.00
	<i>Нажать «ИТ» пробьется чек</i>	ПРОДАЖА ПОЗИЦИЙ 2 ИТОГ 15.50

Чек на две покупки с расчетом сдачи, оплата наличными	<i>Набрать стоимость (например, 12р 50коп.) 1250</i>	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО Ц	1.000 12.50
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА СК	12.50 0
	<i>Ввести номер секции (например, 1)</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА СК	12.50 1
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ПИ 1с	12.50 12.50
	<i>Набрать стоимость (например, 3р 00коп.) 300</i>	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО Ц	1.000 3.00
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА СК	3.00 0
	<i>Ввести номер секции (например, 2)</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА СК	3.00 2
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ПИ 2с	15.50 3.00
	<i>Нажать «ОПЛ»</i>	НАЛИЧ. С РАССЧ. СДАЧИ ПИ НАЛ	15.50 0
	<i>Набрать сумму, которую дал покупатель (например, 20р 00коп.) 2000</i>	НАЛИЧ. С РАССЧ. СДАЧИ ПИ НАЛ	15.50 20.00
	<i>Нажать «ИТ» пробьется чек</i>	ВНЕС.НАЛИЧ. СДАЧА ИТОГ	20.00 4.50 15.00
Чек на одну покупку, оплата картой	<i>Набрать стоимость (например, 12р 50коп.) 1250</i>	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО Ц	1.000 12.50
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА СК	12.50 0
	<i>Ввести номер секции (например, 1)</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА СК	12.50 1
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ПИ 1с	12.50 12.50
	<i>Нажать «ОПЛ»</i>	НАЛИЧ. С РАССЧ. СДАЧИ ПИ НАЛ	12.50 0
	<i>Нажать «ОПЛ»</i>	ОПЛАТА КАРТОЙ ПИ ОПЛАТИТЬ - ИТ	12.50
	<i>Нажать «ИТ» пробьется чек</i>	ПРОДАЖА ПОЗИЦИЙ ИТОГ	1 12.50
Чек на одну покупку, смешанная оплата Сумма к оплате 12,50 покупатель оплачивает 10р. наличными и 2р.50к. картой	<i>Набрать стоимость (например, 12р 50коп.) 1250</i>	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО Ц	1.000 12.50
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА СК	12.50 0
	<i>Ввести номер секции (например, 1)</i>	ПРОДАЖА ЦЕНА СК	12.50 1
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ПРОДАЖА ПИ 1с	12.50 12.50

	<i>Нажать «ОПЛ»</i>	НАЛИЧ. С РАССЧ. СДАЧИ ПИ 12.50 НАЛ 0
	<i>Нажать «ОПЛ»</i>	ОПЛАТА КАРТОЙ ПИ 12.50 ОПЛАТИТЬ - ИТ
	<i>Нажать «ОПЛ»</i>	НАЛИЧН. И КАРТОЙ ПИ 12.50 НАЛ 0
	<i>Набрать сумму наличных, которую дал покупатель (например, 10р 00коп.) 1000</i>	НАЛИЧН. И КАРТОЙ ПИ 12.50 НАЛ 10.00
	<i>Нажать «ИТ» пробьется чек</i>	ПРОДАЖА ПОЗИЦИЙ 1 ИТОГ 12.50
Отмена чека, если чек не закрыт нажатием «ИТ»	<i>Нажать «РЕЖ» два раза</i>	ОТМЕНА ЧЕКА ПИ 12.50 ОТМЕНИТЬ - ИТ
	<i>Нажать «ИТ»</i>	ОТМЕНА ЧЕКА ЧЕК ОТМЕНЕН!
Возврат оплата производилась НАЛИЧНЫМИ	<i>Нажать «ВОЗ»</i>	НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТ 0.00
	<i>Ввести сумму возврата (например, 10р 00коп.) 1000</i>	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО 1.000 Ц 10.00
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ВОЗВРАТ ПИ 10.00 1с 10.00
	<i>Нажать «ИТ»</i>	ВОЗВРАТ ПОЗИЦИЙ 1 ИТОГ 10.00
Возврат оплата производилась КАРТОЙ	<i>Нажать «ВОЗ»</i>	НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТ 0.00
	<i>Ввести сумму возврата (например, 10р 00коп.) 1000</i>	ВВОД ЦЕНЫ КОЛ-ВО 1.000 Ц 10.00
	<i>Нажать «П.ИТОГ»</i>	ВОЗВРАТ ПИ 10.00 1с 10.00
	<i>Нажать «ОПЛ» два раза</i>	ОПЛАТА КАРТОЙ ПИ 10.00 ОПЛАТИТЬ - ИТ
	<i>Нажать «ИТ»</i>	ВОЗВРАТ ПОЗИЦИЙ 1 ИТОГ 10.00
Проверочный отчет X-отчет	<i>Нажимая клавишу «РЕЖ» выбрать <u>X-отчеты</u></i>	X-ОТЧЕТЫ
	<i>Нажать клавишу «ИТ»</i>	X-ОТЧЕТЫ ПАРОЛЬ:
	<i>Набрать 000000</i>	X-ОТЧЕТЫ СМЕННЫЙ
	<i>Нажать клавишу «ИТ» распечатается отчет</i>	ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА....
	<i>Нажимая клавишу «РЕЖ» выбрать режим <u>КАССОВЫЙ РЕЖИМ</u></i>	КАССОВЫЙ РЕЖИМ
	<i>Нажать клавишу «ИТ»</i>	КАССОВЫЙ РЕЖИМ ПАРОЛЬ:
	<i>Набрать 000000</i>	НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПРОДАЖА 0.00
Копия чека (только последнего)	<i>Нажать клавишу «ПВ» распечатается копия последнего чека</i>	

ВНЕСЕНИЕ в кассу и ВЫДАЧА (ВЫПЛАТА) из кассы

ВНЕСЕНИЕ – внесение наличных денежных средств перед началом работы (разменная монета)

ВЫДАЧА – выплата наличных денежных средств (инкассация) выполняется до закрытия смены.

Наличные денежные средства, которые не выданы перед закрытием смены, переносятся на следующую смену и отображаются в отчете в строке **НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ**

ВНЕСЕНИЕ	<i>Нажать «+»</i> В правом верхнем углу отобразится сумма наличных в кассе на данный момент	В КАССЕ ВНЕСЕНИЕ	0.00 0.00
	<i>Набрать сумму наличных, которую вносим (например, 100р 00коп.) 10000</i>	В КАССЕ ВНЕСЕНИЕ	0.00 100.00
	<i>Нажать клавишу «ИТ» распечатается документ служебного внесения денег</i>	В КАССЕ ВНЕСЕНИЕ	0.00 100.00
ВЫДАЧА	<i>Нажать «-»</i> В правом верхнем углу отобразится сумма наличных в кассе на данный момент	В КАССЕ ВЫДАЧА	0.00 0.00
	<i>Набрать сумму наличных, которую выплачиваем (например, 100р 00коп.) 10000</i>	В КАССЕ ВЫДАЧА	0.00 100.00
	<i>Нажать клавишу «ИТ» распечатается документ служебной выдачи денег</i>	В КАССЕ ВЫДАЧА	0.00 100.00
Закрытие смены Z-отчет	<i>Нажимая клавишу «РЕЖ» выбрать <u>Z-отчеты</u></i>	Z-ОТЧЕТЫ	
	<i>Нажать клавишу «ИТ»</i>	Z-ОТЧЕТЫ ПАРОЛЬ:	
	<i>Набрать 000000</i>	Z-ОТЧЕТЫ СМЕННЫЙ	
	<i>Нажать клавишу «ИТ»</i>	ПЕЧАТАТЬ ЖУРНАЛ? ИТ – Да / ПИ - Нет	
	<i>Нажать клавишу «ИТ», распечатается отчет</i>	ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА....	
	<i>Нажать клавишу «+»</i>	Z-ОТЧЕТЫ ПО ОТДЕЛАМ	
	<i>Нажать клавишу «ИТ», распечатается отчет, можно выключить кассу</i>	ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА....	
Проверочный отчет X-отчет ПО ОТДЕЛАМ	<i>Нажимая клавишу «РЕЖ» выбрать <u>X-отчеты</u></i>	X-ОТЧЕТЫ	
	<i>Нажать клавишу «ИТ»</i>	X-ОТЧЕТЫ ПАРОЛЬ:	
	<i>Набрать 000000</i>	X-ОТЧЕТЫ СМЕННЫЙ	
	<i>Нажать клавишу «+»</i>	X-ОТЧЕТЫ ПО ОТДЕЛАМ	
	<i>Нажать клавишу «ИТ» распечатается отчет</i>	ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА....	
	<i>Нажимая клавишу «РЕЖ» выбрать режим <u>КАССОВЫЙ РЕЖИМ</u></i>	КАССОВЫЙ РЕЖИМ	
	<i>Нажать клавишу «ИТ»</i>	КАССОВЫЙ РЕЖИМ ПАРОЛЬ:	
	<i>Набрать 000000</i>	НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПРОДАЖА	0.00